



Сумматоры серии "SV"

SV-4V



SV-4V на мачте



Серия "SV"



Электрические характеристики

Модель	Число входов	Рабочий диапазон, МГц	КСВ	Мощность не более, кВт	Потери, dB
SV-2FM(92)-N	2	83-103	1.15	1.2	0.06
SV-2FM(98)-N	2	86-108	1.15	1.2	0.06
SV-2FM(104)-N	2	88-114	1.15	1.2	0.06
SV-4FM(94)-N	4	88-98	1.15	2.4	0.07
SV-4FM(104)-N	4	99-110	1.15	2.4	0.07
SV-2FM(88)-7/16	2	78-98	1.15	4	0.08
SV-2FM(94)-7/16	2	84-111	1.15	4	0.08
SV-2FM(98)-7/16	2	87-113	1.15	4	0.08
SV-2FM(104)-7/16	2	91-121	1.15	4	0.08
SV-4FM(94)-7/16	4	89-100	1.15	4	0.09
SV-4FM(104)-7/16	4	97-110	1.15	4	0.09
SV-2Av	2	110-140	1.15	0.6	0.03
SV-2V	2	135-170	1.15	0.6	0.03
SV-3V	3	149-172	1.15	0.6	0.03
SV-4V(159)	4	151-169	1.15	0.6	0.03
SV-4V(170)	4	159-179	1.15	0.6	0.03
SV-4A	4	295-330	1.15	0.6	0.03
SV-2U	2	374-476	1.15	0.6	0.08
SV-3U	3	395-455	1.15	0.6	0.08
SV-4U(L)	4	379-422	1.15	0.6	0.08
SV-4U(H)	4	416-465	1.15	0.6	0.08
SV-3G	3	800-2005	1.15	1	0.15
SV-4G	4	800-2005	1.15	1	0.15

Механические характеристики

Модель	Разъем к фидеру	Разъем к антенне	Габариты, мм	Вес, кг	Крепеж к мачте
SV-2FM(92)-N	7/16	N-мама	795x70x65	1,77	МК-30
SV-2FM(98)-N	7/16	N-мама	760x70x35	1,7	МК-30
SV-2FM(104)-N	7/16	N-мама	710x70x35	1,62	МК-30
SV-4FM(94)-N	7/16	N-мама	790x70x70	2,35	МК-30
SV-4FM(104)-N	7/16	N-мама	710x70x70	2,1	МК-30
SV-2FM(88)-7/16	7/16	7/16	790x83x40	3,1	МК-40

SV-2FM(94)-7/16	7/16	7/16	714x83x40	2,8	МК-40
SV-2FM(98)-7/16	7/16	7/16	686x83x40	2,7	МК-40
SV-2FM(104)-7/16	7/16	7/16	647x83x40	2,55	МК-40
SV-4FM(94)-7/16	7/16	7/16	754x83x83	3,95	МК-40
SV-4FM(104)-7/16	7/16	7/16	689x83x83	3,7	МК-40
SV-2Av	N-мама	N-мама	600x70x27	1	МК-25
SV-2V	N-мама	N-мама	505x65x25	0,8	МК-25
SV-3V	N-мама	N-мама	485x60x47	0,9	МК-25
SV-4V(159)	N-мама	N-мама	480x65x65	1	МК-25
SV-4V(170)	N-мама	N-мама	460x65x65	1	МК-25
SV-4A	N-мама	N-мама	255x65x65	0,6	МК-25
SV-2U	N-мама	N-мама	190x65x28	0,32	МК-25
SV-3U	N-мама	N-мама	197x65x50	0,4	МК-25
SV-4U(L)	N-мама	N-мама	190x65x65	0,45	МК-25
SV-4U(H)	N-мама	N-мама	205x65x65	0,45	МК-25
SV-3G	7/16	7/16	235x100x100	0,95	МКG-40
SV-4G	7/16	7/16	235x100x100	0,95	МКG-40

Для построения антенных решеток и комплектации антенн наша фирма производит устройства для объединения (деления) сигналов — сумматоры сигналов. Помимо кабельных сумматоров наша фирма производит делители мощности на 2, 3 и 4 выхода на 1/4 волновых трансформаторах на основе жестких линий. Они более широкополосны, имеют пониженные потери и большую допустимую подводимую мощность (за счет воздушного диэлектрика). Применение N-разъемов снижает значение КСВ всего тракта.

Модели "SV" - сумматоры/делители мощности на 2, 3 и 4 входа/выхода построены на 1/4-волновых трансформаторах на основе жестких линий. Они более широкополосны, имеют пониженные потери и большую допустимую подводимую мощность (за счет воздушного диэлектрика). Кроме того, мы предлагаем варианты комплектации изделий разъемами, рассчитанными на различную мощность: N-типа или 7/16 DIN. Крепление сумматоров серии "SV" к мачте возможно с помощью дополнительного монтажного узла МК-25, МК-30 или МК-40.